

® Télécopieuse ECHO 433 -868 Mhz


- Συμβατό με όλα τα τηλεχειριστήρια σταθερό κώδικα 433/868 Mhz.
- Συμβατό με κωδικό τροχαίο τηλεχειριστήρια μάρκες:

ALLMATIC® : tous les modèles
APERTO®
APRIMATIC® tous les modèles
BENINCA® tous les modèles
BFT® Mito-BRCB tous les modèles

CARDIN® S449 FM tous les modèles
DEA® tous les modèles
FAAC® 433/868 tous les modèles
FADINI® tous les modèles
KEY® tous les modèles
LABEL® tous les modèles

NOLOGO® smile
MHOUSE® TX4 GTX4
MOOVO® MT4
SEAV®, tous les modèles
SOMMER® tous les modèles
VDS® tous les modèles

Procédure de copie standard :

1	2°	3°
Πιέστε και κρατήστε τα πλήκτρα 1 και 2. Μετά από 5 δευτερόλεπτα τα φώτα LED σταθερά. Αφήστε τα κουμπιά η λυχνία LED αναβοσβήνει 1 φορά ανά δευτερόλεπτο.	Πλησιάζοντας το αρχικό τηλεχειριστήριο έως 5 cm, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το κουμπί για να αντιγράψετε. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα η λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα PROGET ECHO. Αφήστε το κουμπί.	Σχετικά με το έργο της ECHO, επιλέξτε και κρατήστε πατημένο, πατήστε το κουμπί που θα αποθηκεύσετε τις πληροφορίες του κουμπιού αντιγραφής παραπάνω. Τα φώτα LED σταθερών 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σβήνει
 Tenir enfoncé 5 seconde		
Αφήστε το κουμπί και στη συνέχεια, δοκιμάστε το τηλεχειριστήριο. Επαναλάβετε για όλα τα πλήκτρα.		

4 Ολοκλήρωση:

Αν το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο είναι απλό κώδικα:

Το επιλεγμένο κλειδί και καταχωρήθηκε στο σημείο «3» αμέσως λειτουργεί με το ραδιοφωνικό δέκτη

Αν το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο είναι στον κώδικα όπως το «Rolling Code»:

Το επιλεγμένο κλειδί και καταχωρήθηκε στο σημείο «3» τώρα τα ίδια χαρακτηριστικά με το τροχαίο κώδικα τηλεχειρισμού NEW ORIGINAL, πρέπει να αναγνωρίσουμε το δέκτη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Αλλαγή της μπαταρίας.

Τραβήξτε το κόκκινο κάλυμμα για να ανοίξει την υπόθεση
Μπαταρία: CR2032

ECHO επαγγελματικό συμβατό αντιγραφικό υψηλής τεχνολογίας με λογισμικό του 2017
Συμβατό τηλεχειριστήριο 3 ζώνες 280-320 Mhz-433,92 Mhz-868 Mhz.
Κάθε κλειδί είναι αυτονομο και μπορεί να λειτουργήσει σε μια διαφορετική συχνότητα.
ΠΡΟΣΟΧΗ, Πρέπει να έχετε πρωτότυπο τηλεχειριστήριο σε καλή κατάσταση σε εφοπλισμένο με μια νέα μπαταρία για να δημιουργήσετε ένα αντιγραφο με αυτό το τηλεχειριστήριο.

[Www.tilexiristirio.gr](http://www.tilexiristirio.gr) Τηλ,210 6122555-Κην,6977779241

